



Funkgong-Set MISTRAL 300M BM

Artikelnummer	43315
Typ	MISTRAL 300M BM
Gewicht	0.421kg
Länge	54mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funk Bewegungsmelder BM03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

13 polyphone Melodien

Mit der großszlig:en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 300M ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Funk Bewegungsmelder BM03, Art.-Nr.43445

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Bewegungsmelder

1 x CR123A Inkl., extern: 8 – 12 V AC/DC

Blitzlicht

LED

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Abmessungen Empfänger

150 x 115 x 38 mm

Farbe Gehäuse

Weiß / Silber

Verzögerungszeit

Einstellbar 3 – 60 s

Anzahl Melodien

13 polyphone Melodien

Überwachungsbereich

108° bei 15 m

Frequenz

868,35 MHz

Farbe

Weiß / Silber, Weiß

Lautstärke

Max. 86 dB(A) einstellbar

Anzahl koppelbarer Sender

20

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Gehtest

LED-Anzeige

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 – 12 V AC/DC

Abmessungen Bewegungsmelder

124 x 69 x 54 mm

Rufunterscheidung

13-fach

Weitere Bilder

